

RecMic II: RM-4100S

Configurazione dei pulsanti: riconoscimento vocale Dragon

Il modello RecMic Series II RM-4100S può essere utilizzato facilmente con il riconoscimento vocale Dragon tramite Plug & Play. Non sono necessari software aggiuntivi. I pulsanti del RecMic II sono già preconfigurati con le impostazioni e i comandi seguenti.

Per attivare la modalità Dragon premere il pulsante NEW e INSERT fino a quando i LED iniziano a lampeggiare, quindi premere il pulsante F3.







		Comando	Scelta rapida
		Tabulazione in avanti	[Tab]
	REC	Microfono Dragon ON/ OFF	[+ sul tastierino numerico]
\	FF	Campo successivo	[Ctrl+ Maiusc+N]
,			
\	Fc	Nascondere riquadro dettatura	[Ctrl+ Maiusc+H]
\	F3	Forzare riconoscimento dettatura	[Maiusc]
\	F4	-	-



Impostazioni di configurazione RecMic II







Verifica dell'ambiente in cui si registra

La funzione di analisi del rumore verifica per effettuare il riconoscimento vocale. Premere i pulsanti F1 e F3 per più di 5 secondi.

Se il livello del rumore è troppo elevato, il LED sulla parte superiore lampeggia. In presenza di tale segnale, è consigliabile riconoscimento vocale modificare le condizioni dell'ambiente.

Cambiare modalità

dettatura classica

Premere i pulsanti F1 e INSERT per più che l'ambiente in cui si registra sia idoneo di 5 secondi. Ripetendo questa operazione è possibile passare da una modalità all'altra. Le modalità di registrazione vengono indicate dal colore dei LED.

> Blu = Ambiente silenzioso Verde = Ambiente rumoroso per il Rosso = Ambiente rumoroso per la

Cambiare modalità

Premere i pulsanti NEW e INSERT fino a quando i LED da F1 a F4 lampeggiano per 15 secondi. In questo lasso di tempo, scegliere la modalità predefinita dei pulsanti che si preferisce da F1 a F4.

F1 = Modalità Olympus

F2 = Modalità personalizzata

F3 = Modalità Dragon

F4 = Modalità Windows SR

RecMic Configuration Tool

Il RecMic II può essere ulteriormente configurato con il RecMic Configuration Tool. L'applicazione è gratuita e può essere scaricata da ciascun sito web Olympus locale. http://www.olympus.eu/sds-downloads/

Il software supporta le seguenti funzioni:

- ▶ Configurazione del dispositivo
- Impostazione della modalità di registrazione
- ▶ Impostazione del controllo mouse
- Impostazione della tastiera personalizzata
- ▶ Aggiornamento del firmware
- ▶ Altre impostazioni generali
- ► Controllo dell'applicazione
- ▶ Modifica comando
- ▶ Modello tastiera

