

### RecMic II: RM-4110S

# Configurazione dei pulsanti: riconoscimento vocale Dragon

Il modello RecMic Series II RM-4110S può essere utilizzato facilmente con il riconoscimento vocale Dragon tramite Plug & Play. Non sono necessari software aggiuntivi. I pulsanti del RecMic II sono già preconfigurati con le impostazioni e i comandi seguenti.

Per attivare la modalità Dragon premere il pulsante NEW e INSERT fino a quando i LED iniziano a lampeggiare, quindi premere il pulsante F3.







	Comando	Scelta rapida
	Tabulazione avanti	[Tab]
REC	Microfono Dragon ON/OFF	[+ sul tastierino numerico]
FF	Campo successivo	[Ctrl+ Maiusc+N]
Fc	Mouse destra	-
F3	Forzare riconoscimento dettatura	[Maiusc]
	Mostrare riquadro	[Ctrl+
F4	dettatura	Maiusc+D]



## Impostazioni di configurazione RecMic II







#### Verifica dell'ambiente in cui si registra

La funzione di analisi del rumore verifica per effettuare il riconoscimento vocale. Premere i pulsanti F1 e F3 per più di 5 secondi.

Se il livello del rumore è troppo elevato, il LED sulla parte superiore lampeggia. In presenza di tale segnale, è consigliabile riconoscimento vocale modificare le condizioni dell'ambiente.

#### Cambiare modalità

dettatura classica

Premere i pulsanti F1 e INSERT per più che l'ambiente in cui si registra sia idoneo di 5 secondi. Ripetendo questa operazione è possibile passare da una modalità all'altra. Le modalità di registrazione vengono indicate dal colore dei LED.

> Blu = Ambiente silenzioso Verde = Ambiente rumoroso per il Rosso = Ambiente rumoroso per la

#### Cambiare modalità

Premere i pulsanti NEW e INSERT fino a quando i LED da F1 a F4 lampeggiano per 15 secondi. In questo lasso di tempo, scegliere la modalità predefinita dei pulsanti che si preferisce da F1 a F4.

F1 = Modalità Olympus

F2 = Modalità personalizzata

F3 = Modalità Dragon

F4 = Modalità Windows SR

## **RecMic Configuration Tool**

Il RecMic II può essere ulteriormente configurato con il RecMic Configuration Tool. L'applicazione è gratuita e può essere scaricata da ciascun sito web Olympus locale. http://www.olympus.eu/sds-downloads/

#### Il software supporta le seguenti funzioni:

- ▶ Configurazione del dispositivo
- Impostazione della modalità di registrazione
- ▶ Impostazione del controllo mouse
- Impostazione della tastiera personalizzata
- ▶ Aggiornamento del firmware
- ▶ Altre impostazioni generali
- ► Controllo dell'applicazione
- ▶ Modifica comando
- ▶ Modello tastiera

